

	20A C型 調光回路	20A C型 直回路	20A D型 直回路 (200V)	60A C型 直回路	イーサネット
第1サスペンションライト	16回路	4回路	3回路	1回路	2個
第2サスペンションライト	16回路	4回路	3回路	1回路	2個
第3サスペンションライト	16回路	4回路	3回路	1回路	2個
第4サスペンションライト	16回路	4回路	3回路	1回路	2個
<p>◀ 備考 ▶                      ※第1サスペンションライト～第4サスペンションライトにそれぞれ移動型調光器（ポータブルディマー）2台ずつ設置あり。                      2kw調光器（4回路）/C型60A電源ケーブル付き⇒各バトン調光回路として8回路増設可能</p>					

	20A C型 調光回路	20A C型 直回路	20A D型 直回路 (200V)	60A C型 直回路	イーサネット
プロセニウムサスペンションライト	12回路(9回路)	4回路	3回路		1個
プロセニウムアーチ内				2回路	1個
バルコニーライト	4回路				1個
<p>◀ 備考 ▶                      ※プロセニウムサスペンションライト用20A C型 調光回路はポータブルディマー3台で回路供給。C型60Aコネクタ付き。                      ※バルコニーライトの20A C型 調光回路は上手・下手に2回路ずつ。</p>					

	20A C型 調光回路	20A C型 直回路	60A C型 直回路	イーサネット	備考
舞台袖フロアコンセント（下手）	12回路				
舞台袖フロアコンセント（上手）	12回路				
舞台奥フロアコンセント	6回路				
舞台前フロアコンセント	6回路				
集中コンセント盤（下手）	28回路		2回路	2個	※フロコン/花コン/ローホリコンセントと共通使用
集中コンセント盤（上手）	28回路		2回路	2個	※フロコン/花コン/ローホリコンセントと共通使用
揚幕コンセント（上手）	2回路				
揚幕コンセント（下手）	2回路				
舞台前コンセントボックス（下手）			4回路	2個	※持込照明機器電源盤に組込
舞台前コンセントボックス（上手）			4回路	2個	※持込照明機器電源盤に組込

	20A C型 調光回路	60A C型 直回路	イーサネット
フロント（下手） / 3kwユニット	12回路	2回路	1個
フロント（上手） / 3kwユニット	12回路	2回路	1個
第一シーリングライト / 3kwユニット	24回路	2回路	1個
第二シーリングライト	8回路	4回路	2個
<p>◀ 備考 ▶                      ※第二シーリング用20A C型 調光回路はポータブルディマー2台で回路供給。C型60Aコネクタ付き。</p>			

UH	C型20A×16回路 4色配線（1色16灯）
750w	基本色 / #71 #72 #63 #22
LH	C型30A×16回路 4色配線（1色20灯）
500w	基本色 / #72 #59 #22 #40

ピンルーム	
2kwクセノン フォローピンスポットライト × 2台	
同上用整流器 × 2台	
コンセントボックス	C型60A直回路 × 2回路 イーサネットコネクタ × 1個

持込照明機器電源盤（上手/下手）
受電 1φ3w 105V/210V 60kVA 50Hz
主幹MCCB 3P 400AF/300AT×1
カムロック出力コネクタ×1式

調光操作卓	F153Ⅲ
コントロールチャンネル数	1024ch
記憶キュー数	1000キュー
パート数	8パート
エフェクトパターン数	50パターン（99ステップ）
サブマスター	フェーダー数：20本 / 50ページ
プリセットフェーダー	80本×3段
外部記憶装置	USB / JASCI対応



白河文化交流館 コミネス

961-0075  
 福島県白河市会津町1番地17

Tel: 0248-23-5300 Fax: 0248-23-5315